

吸引ピンセット ペンバック PEN-VAC



電源や真空源がいない携帯に便利な吸着ピンセットです。



サイペルエレクトロニック社(スイス)の真空ピンセットは、真空を使用して、小型の部品をハンドリングするのに便利なペン型のツールです。

アメリカで生産し、電子回路基盤組立て現場での使用実績では、屈指のメーカーです。

特長

1. 本体とピックアップのカップとプローブで構成されています。
2. 先端部のカップの形状は、3種類、プローブが2種類ありセットにしてあり多様に利用できます。
3. 本体とプローブは、アルミニウム、カップは、静電防止型のシリコンゴムで出来ています。
4. -55°C ~ 230°C までの広範囲な温度範囲で使用が可能です。
5. 吸着能力は、 $\phi 9.5\text{mm}$ カップ使用で50gを約1分間保持できます。

(但し、面精度によって吸着時間は変わります。)

ペンバック使用方法



ペンバックのバキュームボタンを押し下げます。



部品の上に先端を静かに押しつけます。



そのままバキュームボタンから指を離します。



完了



目的の場所で、バキュームボタンを押し下げ部品からペンバックの先端を離します。



目的の場所へ移動します。



仕様

※次の2種類のセットで販売しています。

V8901-LMS-ESD



V8920-LMS-ESD



セット商品名	本体モデル番号
V8901-LMS-ESD	V8901-ESD (本体長さ約148mm)
V8920-LMS-ESD	V8920-ESD (本体長さ約105mm)
カップ付プローブ ※以下6種類を標準装備しています。(各1個)	
V8904-LS-ESD	V8904-MS-ESD
V8904-SS-ESD	V8904-LB-ESD
V8904-MB-ESD	V8904-SB-ESD

補充部品

※補充部品として、カップ付プローブと先端カップをご用意しております。(入り数単位での販売です。)

カップ付プローブ(各部品とも長さは、約30mm)

先端カップ



部品商品名	カップの形状	プローブ形状	入数
V8904-SS-ESD	S	ストレート	10
V8904-SB-ESD	S	ベント	10
V8904-MS-ESD	M	ストレート	10
V8904-MB-ESD	M	ベント	10
V8904-LS-ESD	L	ストレート	10
V8904-LB-ESD	L	ベント	10

部品商品名	入数
V9012-ESD (Sサイズ:φ3.18mm)	30
V9025-ESD (Mサイズ:φ6.35mm)	30
V9038-ESD (Lサイズ:φ9.53mm)	30

※予告なしに仕様変更する場合があります。あらかじめご容赦下さい。